



Tripp Lite S3M30K UPS trifásico de doble conversión 208/220/120/127V 30kVA/kW - Unidad de factor de potencia (Unity PF), requiere baterías externas

Tripp Lite S3M30K UPS trifásico de doble conversión 208/220/120/127V 30kVA/kW - Unidad de factor de potencia (Unity PF), requiere baterías externas, Doble conversión (en línea), 30 kVA, 30000 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 220 V

SKU: S3M30K

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **30 kVA**

Potencia de salida: **30000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite S3M30K UPS trifásico de doble conversión 208/220/120/127V 30kVA/kW - Unidad de factor de potencia (Unity PF), requiere baterías externas. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 30 kVA, Potencia de salida: 30000 W. Tipo de salida AC: Hardwire, Conector: Hardwire, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS. Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Especificaciones

| Características |
|--|
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 30 kVA |
| Potencia de salida: 30000 W |
| Forma de onda: Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min): 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 220 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 220 V |
| Frecuencia de salida: 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida: ±1% |
| Máxima corriente: 125 A |
| Tiempo de respuesta: 0 ms |
| Número de fases de entrada: 3 |
| Número de fases de salida: 3 |

Eficiencia: **93%**Eficiencia (modo ECO): **98.5%**Factor de poder: **1**Factor de potencia de entrada: **0.99**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **68 Db**Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **Hardwire**Conector: **Hardwire**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232, RS-485**Puerto - RS-232: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3****Batería**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Acero**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **800.1 mm**

Altura: **1000 mm**

Peso: **96.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **430 mm**

Largo del paquete: **929.9 mm**

Alto del paquete: **1195.1 mm**

Peso del paquete: **117.1 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **430 mm**

Longitud de la caja principal: **929.9 mm**

Alto de la caja principal: **1195.1 mm**

Peso de la caja principal: **117.1 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529669/tripp-lite-s3m30k-ups-trifasico-de-doble-conversion208220120127v-30kvakw-unidad-de-factor-de-potencia-unity-pf-requiere-baterias-externas>