



## Tripp Lite ECO1500LCD UPS Interactivo con USB y 10 tomacorrientes - 120V, 1440VA, 900W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR

Tripp Lite ECO1500LCD UPS Interactivo con USB y 10 tomacorrientes - 120V, 1440VA, 900W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: ECO1500LCD

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

## Aspectos destacados

### **UPS de Respaldo por Batería, Ahorrador de Energía de 1440VA / 900W para PCs o Sistemas Home Theater**

Este sistema UPS interactivo de 120V con AVR proporciona confiable respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar valiosos aparatos electrónicos o destruir la información. El UPS de 10 tomacorrientes es la protección ideal para su hogar oficina o centro de componentes de medios, como computadoras, ruteadores, impresoras, unidades NAS, HDTVs, reproductores Blu-ray, consolas de juegos, reproductores multimedia, DVRs y receptores de audio.

### **Proporciona Tiempo para Respaldo Archivos Críticos Durante un Apagón**

El soporte de respaldo le permite trabajar durante apagones breves y le da tiempo suficiente para guardar archivos y apagar de forma segura su sistema en caso de una falla de energía prolongada. El tiempo de respaldo varía según la carga, pero el sistema de UPS interactivo debe mantener alimentada una computadora de escritorio eficiente en energía con monitor LCD por hasta 90 minutos. Durante la operación normal, la energía entrante de la red pública mantiene totalmente cargada la batería de modo que siempre esté disponible energía de respaldo. Las baterías internas Hot-Swap pueden ser reemplazadas por el usuario.

### **Conecta Sus Equipos a 10 Tomacorrientes NEMA 5-15R**

Cinco tomacorrientes 5-15R proporcionan respaldo por batería y protección contra sobretensiones para su computadora, monitor y otros componentes cruciales. Los otros cinco tomacorrientes 5-15R están protegidos solamente contra sobretensión para impresoras, escáneres y otros equipos no esenciales. Dos tomacorrientes—uno protegido por batería y contra sobretensiones y uno solo contra sobretensiones—están espaciados aparte de los otros para acomodar convertidores de corriente voluminosos. Cuatro tomacorrientes ECO diseñados para ahorrar dinero y proteger el medio ambiente (vea abajo).

### **Certificado ENERGY STAR para ayudarle a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente**

Mediante el cumplimiento de estrictas normas de eficiencia de la EPA, este sistema UPS certificado ENERGY STAR le ayuda a ahorrar dinero y energía. Una opción ECO de ahorro de energía cuenta con cuatro tomacorrientes ECO — tres solo con supresión de sobretensiones, uno con supresión de sobretensiones y respaldo por batería — que se apagan automáticamente cuando el dispositivo conectado al tomacorrientes maestro respaldado por batería esté encendido o en modo de reposo. Estos tomacorrientes se recomiendan para lámparas de escritorio, impresoras y otros periféricos no esenciales que no deben estar en funcionamiento todo el tiempo.

### **Incluso guarda datos esenciales cuando usted no está cerca**

Utilice el cable USB incluido para conectar el puerto USB-B su computadora. Al trabajar con el software gratuito PowerAlert® de Tripp Lite descargable de forma gratuita, esta característica opcional permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos en caso de una falla de energía prolongada cuando usted no está cerca.

### **La Regulación Automática de Voltaje (AVR) corrige condiciones de bajo voltaje**

La AVR protege su equipo de daños acumulables al hardware, pérdida de información y problemas de rendimiento causados por las caídas de voltaje. El ECO1500LCD puede corregir caídas de voltaje tan bajas como de 86V y regresarlos a un valor nominal de 120V sin usar la energía de respaldo de la batería necesaria para soportar su equipo durante un apagón.

### **316 Joules Combaten las Sobretensiones Inesperadas**

Una clasificación de supresión de sobretensiones de 316 Joules protege los componentes conectados contra los dañinos efectos de las sobretensiones. Los dos conectores para supresión de sobretensiones de la línea de datos de red protegen un periférico cableado contra sobretensiones peligrosas en una única conexión de red 10/100 Base-T o de acceso telefónico.

### **Los puertos de carga USB mantienen dispositivos móviles completamente alimentados para su uso inmediato**

Dos puertos USB de 5V comparten 2.1 amperes de corriente para carga de smartphones, tablets, reproductores MP3 y otros dispositivos móviles esenciales compatibles con cargadores USB. Estos puertos están destinados sólo para carga por USB, que está disponible cuando el sistema UPS está encendido y recibiendo energía de la red.

### **Combate la Interferencia Electromagnética que Puede Dañar al Equipo**

Diversas fuentes electromagnéticas y de radio que se encuentran prácticamente en todas las casas o negocios pueden causar interferencia disruptiva en la línea de CA. Conocido como EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia por radiofrecuencia), Este ruido en la línea es una causa común de daño acumulativo del hardware, corrupción de la información y problemas de transmisiones de audio y video. El ECO1500LCD incorpora tecnología que filtra el molesto ruido en la línea, evitando que afecte a su equipo.

### **La pantalla LCD de fácil lectura reporta en tiempo real el estado del UPS y la energía**

La pantalla LCD del panel frontal muestra una gran variedad de condiciones del UPS y eléctricas del lugar, incluyendo modo de operación, voltaje, frecuencia, nivel, nivel de carga de batería, cableado y tiempo estimado restante de autonomía del UPS. Una alarma audible incorporada suena para advertirle de condiciones de batería baja o sobrecarga.

### **Factor de Forma en Torre para Fácil Colocación en su Espacio de Trabajo o Centro de Medios**

La caja de ABS de larga duración se adapta fácilmente en un escritorio, repisa o algún otro sitio conveniente para su estación de trabajo o home theater. El cable de alimentación de 1.83 m [6 pies] se conecta a un tomacorrientes de pared de CA debidamente aterrizado. La clavija NEMA 5-15P en ángulo recto permite una conexión más fácil en espacios estrechos.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Peso y dimensiones

Ancho: **99.1 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **279.4 mm**

Peso (kg): **12 kg**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **495 mm**

Alto del paquete: **369.1 mm**

Peso del paquete: **12.7 kg**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **7 h**

### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de onda: <b>Seno</b>                                                           |
| Voltaje de operación de entrada (min): <b>120 V</b>                                  |
| Voltaje de operación de entrada (máx): <b>120 V</b>                                  |
| Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>                                               |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>                                   |
| Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>                                   |
| Máxima corriente: <b>12 A</b>                                                        |
| Índice de aumento de energía: <b>316 J</b>                                           |
| Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): <b>6 ms</b>                  |
| Tiempo de respuesta: <b>0 ms</b>                                                     |
| Cantidad de fases de entrada: <b>1</b>                                               |
| Eficiencia (modo online): <b>97%</b>                                                 |
| Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>                                                   |
| Alarma(s) audibles: <b>Si</b>                                                        |
| Modos de alarma audibles: <b>Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b> |
| Cortacircuitos de enchufe: <b>Si</b>                                                 |

#### Datos de logística

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Largo de la caja principal: <b>190 mm</b>      |
| Longitud de la caja principal: <b>495 mm</b>   |
| Alto de la caja principal: <b>369.1 mm</b>     |
| Peso de la caja principal: <b>12.7 kg</b>      |
| Cantidad por caja principal: <b>1 pieza(s)</b> |
| País de origen: <b>Vietnam</b>                 |

#### Sustentabilidad

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR</b> |
|-----------------------------------------------------|

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/107044/tripp-lite-eco1500lcd-ups-interactivo-con-usb-y-10-tomacorrientes-120v-1440va-900w-50hz-60hz-avr-serie-eco-energy-star>