



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Tripp Lite PDUMH15AT PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA

Tripp Lite PDUMH15AT PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA, Regulado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 8 salidas AC

SKU: PDUMH15AT

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- PDU tipos: **Regulado**
- Capacidad del rack: **1U**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
- Longitud de cable: **3.66 m**
- Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
- Máxima corriente: **15 A**

Aspectos destacados

El PDU de 120V 12A con Medidor Digital Local y Switch de Transferencia Automática [ATS] de Tripp Lite proporciona una opción de alimentación redundante para dispositivos de red con una configuración de fuentes de alimentación no redundantes. Los cables de alimentación dobles soportan conexiones separadas para fuentes de energía PRIMARIA y SECUNDARIA. El ATS normalmente mantendrá salida continua a todos los tomacorrientes como si se derivara del cable de alimentación primaria. Si la fuente de energía primaria se vuelve inestable o falla por completo, el ATS cambiará a la fuente de energía secundaria hasta que la entrada primaria esté restablecida y estable. La conmutación superrápida entre las fuentes primaria y secundaria ocurre en milisegundos. La funcionalidad del ATS es soportada por cualquiera de dos fuentes de alimentación CA compatibles, sin importar el ángulo de fase, para respaldar una variedad de aplicaciones avanzadas de red de energía redundante. Permite la protección tolerante a fallas, Hot-Swap del UPS, cuando se usa con un solo UPS y protección totalmente redundante cuando cada cable está conectado a un sistema UPS separado. En un entorno de dos UPS, el cable de entrada primaria debe estar respaldado por un UPS de onda sinusoidal permanente con cero tiempo de transferencia. La serie SmartOnline de Tripp Lite es altamente recomendada para usarse como el UPS primario en una aplicación de dos UPS. Son totalmente compatibles las configuraciones de ATS que utilizan circuitos principales separados, generadores de respaldo e incluso alimentaciones de energía de la red pública separadas. El procesador interno del ATS evalúa constantemente la calidad de la energía en ambas fuentes de alimentación para evitar transferir a una fuente secundaria cuando no esté disponible o sea de calidad inferior a la fuente primaria. Los LED de entrada en el panel frontal despliegan la disponibilidad de energía primaria o secundaria.

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **1U**

Montaje: **Horizontal**

Material de la cubierta: **Metal**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Conector: **NEMA 5-15P**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Características

Longitud de cable: **3.66 m**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**

Máxima corriente: **15 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL 60950-1, Class A, NOM**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **444 mm**

Profundidad: **368 mm**

Altura: **44.4 mm**

Peso: **4.99 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **7.74 kg**

Ancho del paquete: **528.3 mm**

Largo del paquete: **591.8 mm**

Alto del paquete: **134.6 mm**

Datos de logística

País de origen: **Taiwan**

Largo de la caja principal: **528.3 mm**

Longitud de la caja principal: **591.8 mm**

Alto de la caja principal: **134.6 mm**

Peso de la caja principal: **7.74 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/110511/tripp-lite-pdumh15at-pdu-monofasico-con-medidor-digital-local-con-switch-de-transferencia-automatica-14kw-2-entradas-5-15p-15a-de-120v-8-tomacorrientes-5-15r-1u-taa>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.