

## MSI A520M-A PRO placa base AMD A520 Enchufe AM4 Micro ATX

MSI A520M-A PRO, AMD, Enchufe AM4, AMD Ryzen 3000 Series, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

SKU: A520M-A PRO

### Información Técnica

Marca: **MSI**

Socket de procesador: **Enchufe AM4**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Componente para: **PC**

### Aspectos destacados

MSI A520M-A PRO. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: PCI Express 3.0, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>AMD</b>
Socket de procesador: <b>Enchufe AM4</b>
Procesador compatible: <b>AMD Ryzen 3000 Series</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>1</b>
<b>Memoria</b>
tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>2</b>
Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
ECC ?ompatibility: <b>ECC y no ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz</b>
Memoria interna máxima: <b>64 GB</b>
Memoria sin buffer: <b>Si</b>
<b>Controladores de almacenaje</b>
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: <b>HDD &amp; SSD</b>
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: <b>PCI Express 3.0, SATA</b>
Número de HDDs soportados: <b>5</b>

Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 10****Gráficos**Adaptador gráfico en tablero: **No**Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**Número de pantallas soportadas: **2****Interno I/O**USB 2.0, conectores: **2**Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Número de conectores SATA III: **4**Conector de audio en panel frontal: **Si**Conector de panel delantero: **Si**Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**Conector de ventilador CPU: **Si**Número de conectores a ventilador de chasis: **2**Conector de intrusión a chasis: **Si****Panel trasero Puertos de I/O (input/output)**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Número de puertos HDMI: **1**Cantidad de puertos DVI-D: **1**Salidas para auriculares: **1**Entrada de micrófono: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**Wifi: **No****Características**Chipset de tarjeta madre: **AMD A520**Chip de sonido: **Realtek ALC892**Canales de salida de audio: **7.1 canales**Color del producto: **Negro**Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: <b>Micro ATX</b>
Familia del chipset: <b>AMD</b>
Número de orificios de montaje: <b>8</b>
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: <b>1</b>
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: <b>1</b>
Número de ranuras M.2 (M): <b>1</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84733020</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>236 mm</b>
Profundidad: <b>200 mm</b>
Altura: <b>60 mm</b>
Otras características
Peso: <b>698 g</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/218517/msi-a520m-a-pro-placa-base-amd-a520-enchufe-am4-micro-atx>