

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for Completo, featuring the word "COMPLETO" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized orange lightning bolt icon.

www.mcashop.mx



Completo XP 1300 regulador de voltaje 8 salidas AC 100-140 V Negro

Completo XP 1300, 100-140 V, 60 Hz, 6 A, 120 V, 1.3 kVA, 650 W
SKU: ERV-9-001

Información Técnica

- Marca: **Completo**
- Voltaje nominal de entrada: **100-140 V**

- Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
- Conector: **NEMA 5-15R**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje en rack: **No**
- Pantalla incorporada: **No**
- Peso: **880 g**

Aspectos destacados

Regulador de 1 300 VA para hogar y oficina.

- 8 contactos que regulan y suprimen picos.
- Protege TV's, pantallas LCD, consolas de videojuego, equipos de cómputo y periféricos.
- Contiene un supresor telefónico de 504 J.

Especificaciones

Entradas

Voltaje nominal de entrada: **100-140 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Máxima corriente de entrada por fase: **6 A**

Salidas

Voltaje de salida: **120 V**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15R**

Control de energía

THD, distorsión armónica total: **2%**

Protección de sobrecarga: **Si**

Índice de aumento de energía: **504 J**

Eficiencia %: **97%**

Detalles técnicos

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **No**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Tiempo de respuesta: **40 ms**

Número de fases: **1**

Funciones de protección de sobrecarga: **A/V**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **150 mm**

Peso: **880 g**

Certificados

Certificación: **CE**

Indicación

Indicadores LED: **Si**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/224896/complet-xp-1300-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-100-140-v-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.