



No Break Complet SIGNAL 3KT120M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

Complet SIGNAL 3KT120M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-093

Información Técnica

Marca: **Complet**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Complet SIGNAL 3KT120M. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 430 mm, Profundidad: 560 mm, Altura: 133 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 3000 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 37 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 94.5%
Factor de poder: 0.99
Factor de cima: 3:1

Asa de transporte: **Si**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Puerto USB: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Número de celdas de batería: **6**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo de recarga de la batería: **6 h**Corriente de carga: **1 A****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **3U**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **430 mm**Profundidad: **560 mm**Altura: **133 mm**Peso: **21.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **681 mm**Largo del paquete: **562 mm**Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528937/no-break-complet-signal-3kt120m-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w-90-v-140-v-5060-hz>