



## Kenwood Electronics Amplificador de audio clase D de 5 canales de 1600 W de salida máxima

Kenwood Electronics Amplificador de audio clase D de 5 canales de 1600 W de salida máxima, D, 5 canales, 500 W, 500 W, 10000 Ohmio, 4 Ohmio

SKU: XM802-5

## Información Técnica

Marca: Kenwood Electronics THD, distorsión armónica total: 1% Relación señal/ruido (SNR): 100 Db Potencia pico por canal: 500 W

Amplificador de clase: D

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Tipo de conectividad de bocina: Terminales de abrazadera

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Desempeño	

Número de canales del amplificador: 5 canales

Potencia de salida máxima (RMS): 500 W

Amplificador de clase: D

Potencia pico por canal: 500 W

Filtro de paso alto: Si Filtro de paso bajo: Si

Impedancia de entrada: 10000 Ohmio

Imoedancia de salida: 4 Ohmio THD, distorsión armónica total: 1%

Salida de potencia RMS por canal (2 Ohmios): 500 W Salida de potencia RMS por canal (4 Ohmios): 300 W

Sensibilidad de entrada: 5 mV

Nivel de salida: 12 mV

Potencia de salida en puente (máx.): 150 W Gama de filtros de paso alto: 50 - 200 Hz Gama de filtros de paso bajo: 50 - 200 Hz

Aumento de graves: 0 - 18 Db Relación señal/ruido (SNR): 100 Db

Corriente: 42 A

Refuerzo de graves variable: Si

Rango de frecuencia: 20 - 50000 Hz

Rango de impedancia del altavoz: 2 - 8 Ohmio

Fusible: 30 A

**Puertos e Interfaces** 

Tipo de conectividad de bocina: Terminales de abrazadera

Características

Color del producto: Negro, Acero inoxidable

**Technical details** 

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Cantidad de canales: 5 canales

Función puente: Si

Control de energía

Voltaje de entrada DC: 14.4 V

Máxima corriente: 42 A

Peso y dimensiones

Ancho: **247.7 mm** 

Profundidad: 168.3 mm

Altura: **52.4 mm**Peso: **2.1 kg** 

Link: https://mcashop.mx/producto/534968/kenwood-electronics-amplificador-de-audio-clase-d-de-5-canales-de-1600-w-de-salida-maxima