

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for COMPLET features the word "COMPLET" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized orange lightning bolt icon. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

www.mcashop.mx



Complet RPLUS 1300 regulador de voltaje 8 salidas AC 100 - 140 V Negro

Complet RPLUS 1300, 100 - 140 V, 60 Hz, 5.96 A, 120 V, 1.3 kVA, 650 W
SKU: ERV-6-011

Información Técnica

- Marca: **Complet**
- Voltaje nominal de entrada: **100 - 140 V**
- Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
- Conector: **NEMA 5-15P**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje en rack: **No**
- Pantalla incorporada: **No**
- Peso: **1.1 kg**

Aspectos destacados

Especificaciones

Entradas

Voltaje nominal de entrada: **100 - 140 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Máxima corriente de entrada por fase: **5.96 A**

Salidas

Voltaje de salida: **120 V**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Control de energía

Rango de corrección de tensión: **100 - 140 V**

THD, distorsión armónica total: **2%**

Índice de aumento de energía: **504 J**

Detalles técnicos

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **No**

Tiempo de respuesta: **40 ms**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Peso y dimensiones

Ancho: **152 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **1.1 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **160 x 148 x 147 mm**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597378/complet-rplus-1300-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-100-140-v-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.