Tripp Lite SUINT1000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U

Tripp Lite SUINT1000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 200 V, 240 V

SKU: SUINT1000LCD2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Voltaje de entrada de operación (min): **200 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **240 V**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **900 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Tripp Lite SUINT1000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12.3 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **900 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **200 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **240 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **200 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**
Regulación del voltaje de salida: **2%**
Máxima corriente: **4.99 A**
Índice de aumento de energía: **627 J**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia: **93%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12.3 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**437.9 mm**
Profundidad:	**397 mm**
Altura:	**87.9 mm**
Peso:	**12.7 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**502.9 mm**
Largo del paquete:	**596.9 mm**
Alto del paquete:	**243.8 mm**
Peso del paquete:	**20 kg**
Datos de logística	
Largo de la caja principal:	**502.9 mm**
Longitud de la caja principal:	**596.9 mm**
Alto de la caja principal:	**243.8 mm**
Peso de la caja principal:	**20 kg**
Cantidad por caja principal:	**1 pieza(s)**
País de origen:	**China**

Link: https://mcashop.mx/producto/604201/tripp-lite-suint1000lcd2u-ups-smartonline-de-doble-conversion-de-208v-230v-1000va-900w-6-tomacorrientes-autonomia-extendida-ranura-para-tarjetas-lcd-usb-db9-2u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.