



## Balam Rush Magnetar 1000ZR unidad de fuente de alimentación 1000 W 24-pines ATX ATX Negro

Balam Rush Magnetar 1000ZR, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, Activo, 20 A, 83.3 A

SKU: BR-940306

### Información Técnica

Marca: **Balam Rush**

Potencia total: **1000 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Eficiencia %: **87%**

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Peso: **1.8 kg**

### Aspectos destacados

Lleva la potencia y eficiencia a tu setup con esta fuente de poder ATX 3.0 de 1000W, certificada con 80 Plus Gold para un rendimiento superior. Su diseño completamente modular permite una instalación ordenada y personalizable, mientras que su acabado en negro o blanco la hace ideal para cualquier estilo de configuración.

#### Protección Total

Con toda la protección que necesitas.

#### Rendimiento imbatible

Los capacitores de calidad industrial aseguran una fuente de poder estable para un mejor juego. Resistencia comprobada ante fluctuaciones de energía, ofreciendo confiabilidad y rendimiento ¡Para que nunca te detengas!

#### Potencia y Elegancia

Con 1000W de potencia certificada 80 Plus Gold, garantiza un rendimiento óptimo y eficiencia energética superior. Su diseño completamente modular facilita la gestión de cables, ofreciendo un interior limpio y ordenado.

### Especificaciones

<b>Control de energía</b>
Potencia total: <b>1000 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>20 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>83.3 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>20 A</b>

Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Eficiencia %: **87%**

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**

### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Número de conectores de energía SATA: **6**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Nivel de ruido: **28.2 Db**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Velocidad de ventilador: **0 - 1800 RPM**

Interruptor integrado: **Si**

### Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **1.8 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **310 mm**

Largo del paquete: **212 mm**

Alto del paquete: **126.5 mm**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/640991/balam-rush-magnetar-1000zr-unidad-de-fuente-de-alimentacion-1000-w-24-pines-atx-atx-negro>