



ASUS PRIME H810M-A WIFI Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) Micro ATX

ASUS PRIME H810M-A WIFI, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), LGA 1851, DDR5-SDRAM, 128 GB

SKU: PRIME H810M-A WIFI

Información Técnica

Marca: **ASUS**

Fabricante de procesador: **Intel**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **Si**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Socket de procesador: **LGA 1851 (Socket V1)**

Procesador compatible: **Intel Core Ultra (Series 2)**

Sockets de procesador soportados: **LGA 1851**

Memoria

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Tipo de ranuras de memoria: **DIMM**

Canales de memoria: **Doble canal**

Compatibilidad ECC: **No-ECC**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Memoria sin buffer: **Si**

Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de HDDs soportados: **4**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **6**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Interno I/O

Conectores USB 2.0: **1**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores de ventilador de CPU: **1**

Número de conectores a ventilador de chasis: **2**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Puertos HDMI: **1**

Puertos DisplayPort: **1**

Conector para antena WiFi-AP: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **Si**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.3**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel H810**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**

Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x): **1**Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**Número de ranuras M.2 (M): **2**Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2: **2280**1ª generación de PCI Express M.2 más alta: **4.0**Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2: **2280**2ª generación de PCI Express M.2 más alta: **4.0****BIOS**Tipos de BIOS: **UEFI AMI**Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s****Peso y dimensiones**Ancho: **244 mm**Profundidad: **222 mm****Contenido del empaque**Cables incluidos: **SATA**Tornillos incluidos: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/717728/asus-prime-h810m-a-wifi-intel-h810-lga-1851-socket-v1-micro-atx>