

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4006-4ET2ET-60 0.89 Gbps 6 Puertos RJ-45 Fast Ethernet 4 PoE 60 W 2 Uplinks

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4006-4ET2ET-60 6 Puertos Fast Ethernet 4 PoE 60 W Reenvío 1.2 Mpps 2 Uplinks 10/100 Mbps Gestión Web y Nube

SKU: DH-CS4006-4ET2ET-60

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Capacidad de conmutación: **0.89 Gbps**
Rango de reenvío: **1.2 Mpps**
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Aspectos destacados

El switch DH-CS4006-4ET2ET-60 entrega alimentación PoE en cuatro puertos RJ-45 de 10/100 Mbps y reserva otros dos para conexión ascendente. Su presupuesto de 60 W permite alimentar cámaras de red; el primer puerto admite hasta 60 W. Mediante gestión web o en la nube se supervisa la red y se configuran VLAN. La transmisión PoE puede alcanzar 250 m en modo de 10 Mbps.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **0.28 kg**
Altura: **2.6 cm**
Ancho: **9 cm**
Profundidad: **13 cm**
Control de energía
Consumo energético: **?3 W (en reposo)**
Fuente de energía: **Alimentación externa de corriente continua**
Corriente de entrada: **1.226 A**
Voltaje de entrada DC: **53 V**
Consumo máximo de energía: **65 W**
Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 a 95% HR (sin condensación)**
Protocolos
Protocolos soportados: **LLDP, DHCP Client**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab**
Soporte de control de flujo: **Sí**
Control de transmisión de tormentas: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps**
Cantidad de VLANs: **32**
Soporte VLAN: **Sí**
Transmisión de datos
Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**
Capacidad de conmutación: **0.89 Gbps**
Rango de reenvío: **1.2 Mpps**
Memoria intermedia de paquetes: **4 Mbit**
Marcos jumbo: **9216 bytes**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.92 kg**
Largo del paquete: **26.5 cm**
Alto del paquete: **7.6 cm**
Ancho del paquete: **23.8 cm**
Soportes de montaje incluidos: **Sí**
Seguridad
Protección contra loops: **Sí**
Características de administración
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación**
Manual de usuario incluido: **Sí**
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): **250 m (PoE a 10 Mbps)**
Otras características
Plataforma de gestión: **DoLynk Care**
Diseño
Montaje de pared: **Sí**
Botón de restauración disponible: **Sí**

Material de la cubierta: **Chapa metálica**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **Puerto 1 hasta 60 W, puertos 2 a 4 hasta 30 W**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE**
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: **232.62 años**

Link: https://mcashop.mx/producto/726107/switch-poe-dahua-technology-dh-cs4006-4et2et-60-089-gbps-6-puertos-rj-45-fast-ethernet-4-poe-60-w-2-uplinks

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.