

## ASUS PRIME A520M-K/CSM placa base AMD A520 Enchufe AM4 Micro ATX

ASUS PRIME A520M-K/CSM, AMD, Enchufe AM4, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, Enchufe AM4, DDR4-SDRAM, 64 GB

SKU: PRIME-A520M-K/CSM

### Información Técnica

Marca: **ASUS**

Fabricante de procesador: **AMD**

tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **64 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

### Aspectos destacados

Tarjeta madre micro ATX AMD A520 (Ryzen AM4) con soporte M.2, 1 Gb Ethernet, HDMI / D-Sub, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>AMD</b>
Socket de procesador: <b>Enchufe AM4</b>
Sockets de procesador soportados: <b>Enchufe AM4</b>
Procesador compatible: <b>AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 3000 Series</b>
<b>Memoria</b>
tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>2</b>
Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
Compatibilidad ECC: <b>ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz</b>
Memoria interna máxima (GB): <b>64 GB</b>
Memoria sin buffer: <b>Si</b>

Velocidades de reloj de memoria soportadas:

**2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866,5100,4666 MHz**

### Controladores de almacenaje

Tipos de almacenamiento: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Unidades totales compatibles: **5**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 10**

Número de HDDs soportados: **4**

### Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

### Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Número de conectores de poder EATX: **2**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **1**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Salidas para auriculares: **3**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**

Conexión lista LAN: **Si**

Wifi: **No**

### Características

Chipset de tarjeta madre: **AMD A520**

Chip de sonido: **Realtek ALC887 / Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64**

### Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **2**

PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

### BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Jumper Clear CMOS: **Si**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

### Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **221 mm**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **SATA**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/729038/asus-prime-a520m-kcsm-placa-base-amd-a520-enchufe-am4-micro-atx>