

## Divisor bifurcador HDMI de 2 puertos con amplificador - Splitter - 1920x1200 - 1080p

Product ID: ST122HDMI2



El Divisor HDMI de Alta Velocidad de 2 Puertos y Amplificador de Señal, ST122HDMI2 permite compartir una única señal de una fuente HDMI con audio entre dos pantallas HDMI o DVI (usando un adaptador HDMI a DVI - ver Accesorios) al mismo tiempo.

Con soporte para audio HDMI o audio estéreo de 3.5mm, el divisor HDMI de Alta Velocidad ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer sus requerimientos de audio. El divisor también actúa como amplificador de señal, permitiendo ubicar sus monitores HDMI más alejados de la fuente y mantener resoluciones de pantalla de hasta 1080p.

El divisor HDMI es fácil de instalar y de usar pues no necesita software ni configuración, brindando una verdadera instalación plug-and-play que se puede utilizar con dispositivos de salida HDMI como reproductores Blu-ray o computadoras de escritorio/laptops.

Este producto tiene 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Excelente para conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de pared equipadas con HDMI
- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- De gran utilidad para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan video con audio en tiendas y comercios
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Para exhibir información en salas de espera o centros de salud
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios

**Características**

- Divide la señal de una fuente HDMI en dos pantallas, sin pérdida de calidad de señal
- Soporta resoluciones de hasta 1080p (1920x1200)
- Soporta audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3.5mm separada
- Resistente carcasa de acero
- Se puede conectar en cascada hasta en 3 niveles
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad, HDCP y EDID
- Indicadores LED para monitorear la actividad de la señal

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	HDMI
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Longitud Máxima del Cable	49.2 ft [15 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 1 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - HDMI (19 pines) Hembra
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	3 - Puerto Encendido/Entrada - Verde indica que hay conexión, Azul indica que existe actividad
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	13
	Corriente de Entrada	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
	Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
	Peso del Producto	13.4 oz [380 g]

	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	3.9 in [98 mm]
	Ancho de la Caja	8.7 in [22.1 cm]
	Longitud de la Caja	3.8 in [97 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	25.3 oz [716 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
		1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.