



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC BV800 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.8 kVA 450 W 6 salidas AC

APC BV800, Línea interactiva, 0.8 kVA, 450 W, Seno, 120 V, 120 V
SKU: BV800

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**
- Potencia de salida: **450 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Nivel de ruido: **40 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15P**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Diseño

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **165 mm**

Profundidad: **305 mm**

Altura: **92 mm**

Peso: **5.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **237 mm**

Largo del paquete: **143 mm**

Alto del paquete: **373 mm**

Peso del paquete: **5.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/105607/apc-bv800-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-08-kva-450-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.