



No Break Smartbitt SBNB800, 0.8 kVA, 400 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 100 V

Smartbitt SBNB800, 0.8 kVA, 400 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: SBNB800

Información Técnica

Marca: Smartbitt

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA

Potencia de salida: 400 W

Aspectos destacados

Especificaciones

_		-	,	4.5	
(:a	ra	Cte	ris	211	cas

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA

Potencia de salida: 400 W

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 100 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Tiempo de respuesta: 4 ms

Nivel de ruido: 40 Db

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Capacidad de la batería: 5 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 40 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LED

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 84 mm

Profundidad: 158 mm

Altura: 252 mm

Peso: **5.2 kg**

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/111329/no-break-smartbitt-sbnb800-08-kva-400-w-82-v-148-v-5060-hz-100-v-100-$