



Tripp Lite STRIKER Supresor de Sobretensiones Protect It!, de 7 Tomacorrientes, Cable de 1.83 m (6 pies), 1080 Joules, 1 LED de Diagnóstico, Caja en Gris Claro

Tripp Lite STRIKER Supresor de Sobretensiones Protect It!, de 7 Tomacorrientes, Cable de 1.83 m (6 pies), 1080 Joules, 1 LED de Diagnóstico, Caja en Gris Claro, 1080 J, 7 salidas AC, 120 V, 50 - 60 Hz, 1800 W, NEMA 5-15P

SKU: STRIKER

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Longitud de cable: 1.8 m Color del producto: Gris

Voltaje nominal de entrada: 120 V Índice de aumento de energía: 1080 J Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Aspectos destacados

Perfecto para su estación de trabajo de casa u oficina, el Supresor de Sobretensiones Protect It!® STRIKER con 7 tomacorrientes cuenta con una clasificación de protección contra sobretensiones de 1080 joules para defender sus componentes electrónicos delicados contra sobretensiones fuertes. De hecho, Tripp Lite reparará o remplazará cualquier equipo conectado dañado por sobretensiones, hasta \$20,000 de por vida (válido en EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente).

Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos—línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)—el STRIKER protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G). También filtra la interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radio frecuencia (RFI) que pueden perturbar sus aparatos electrónicos y causar pérdida de datos o daños a los equipos.

Sus dispositivos se enchufan en 7 tomacorrientes NEMA 5-15R, uno de los cuales está más espaciado para aceptar un convertidor de corriente voluminoso sin bloquear las salidas adyacentes. Un breaker de 15A integrado protege todos los tomacorrientes y apaga los equipos conectados en caso de sobrecarga. El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque Un LED de diagnóstico confirma que su equipo conectado está protegido.

El cable de alimentación de CA de 1.83 m [6 pies] con una clavija NEMA 5-15P le da suficiente flexibilidad para llegar a tomacorrientes cercanos y al mismo tiempo ajustarse fácilmente a la configuración de su estación de trabajo o home theater. Las ranuras incorporadas en el panel inferior proporcionan convenientes opciones para instalación en la pared o en el escritorio para el gabinete plástico gris claro.

Especificaciones

Control de energía
Índice de aumento de energía: 1080 J
Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC
Voltaje nominal de entrada: 120 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Máxima energía: 1800 W
Puertos e Interfaces
Conector: NEMA 5–15P
Características
Color del producto: Gris

Materiales: Plástico

Tiempo de respuesta: 0.000001 ms

Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

País de origen: China
Technical details

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Peso: 530 g

Longitud de cable: 1.8 m

Ancho: **52.1 mm**

Profundidad: 296.9 mm

Altura: 33.5 mm

Indicación

Indicadores LED: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 111.8 mm

Largo del paquete: 50.8 mm

Alto del paquete: 358.1 mm

Peso del paquete: 610 g
Otras características

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 54 x 286 x 38 mm

Peso del paquete: 590 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 490.2 mm

Longitud de la caja principal: 261.6 mm

Alto de la caja principal: 403.9 mm

Peso de la caja principal: 12.7 kg

Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332097412

Link: https://mcashop.mx/producto/112279/tripp-lite-striker-supresor-de-sobretensiones-protect-it-de-7-tomacorrientes-cable-de-183-m-6-pies-1080-joules-1-led-de-diagnostico-caja-en-gris-claro