

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Zebra DS2278 Lector de código de barras manual 1D/2D LED Negro

Zebra DS2278, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417,...., 640 x 480 Pixeles

SKU: DS2278-SR7U2100PRW

Información Técnica

- Marca: **Zebra**
- Tipo: **Lector de código de barras manual**
- Tipo de escaneado: **1D/2D**
- Tipo de sensor: **LED**
- Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.**
- Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC**
- Peso: **214 g**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.**

Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **640 x 480 Píxeles**

Distancia de trabajo: **36.8 cm**

Longitud de onda: **645 nm**

Ángulo de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Tolerancia de movimiento (cm/s): **13**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Versión de Bluetooth: **4.0**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

Desempeño

Grado de protección IP: **IP42**

Indicadores LED: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Numero de baterías soportadas: **1**

Capacidad de batería (mAh): **2400 mAh**

Duración de la batería: **84 h**

Voltaje de entrada: **4.5 - 5.5 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **66 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **175 mm**

Peso: **214 g**

Empaquetado de datos

Base de cargador: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/120344/zebra-ds2278-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-led-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.