



Vertiv Liebert GXT5-1500LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 5 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5-1500LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 60 V, 150 V, 110 V

SKU: GXT5-1500LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXT5-1500LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Eficiencia (modo online): 95%
Eficiencia (modo ECO): 98%
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC
Puerto USB: Si
Tipo de puerto USB: USB Tipo B
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-485

Puerto - RS-232: **1**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/185477/vertiv-liebert-gxt5-1500lvt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-5-salidas-ac>