



No Break Forza Power Technologies FDC-103K, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 62 V, 150 V

Forza Power Technologies FDC-103K, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 62 V, 150 V

SKU: FDC-103K

Información Técnica

Marca: Forza Power Technologies

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 62 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 3000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 4%

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 3000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 62 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 46/64 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 91%
Factor de potencia de entrada: 0.99
Factor de potencia de salida: 1
Factor de cima: 3:1
Modo ECO: Si
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 1%

Nivel de ruido: 58 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC

Puerto USB: Si
Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto - RS-232: 1

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 6
Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Corriente de carga: 8 A

Prueba de baterías automática: Si

Diseño

Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Altitud de funcionamiento: 0 - 1000 m

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 190 mm

Profundidad: 318 mm

Altura: 421 mm Peso: 28 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/214679/no-break-forza-power-technologies-fdc-103k-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w-onda-sinusoidal-pura-62-v-150-v