# Motorola MTR08IPOE, 8 canales, 8 canales, 5MP / 4MP / 3MP /1080p / 960p / 720p, H.264, H.265, LINUX incrustado, Digital zoom, Adelante, Pausa, Play, Alto

Motorola MTR08IPOE, 8 canales, 8 canales, 5MP / 4MP / 3MP /1080p / 960p / 720p, H.264, H.265, LINUX incrustado, Digital zoom, Adelante, Pausa, Play, Alto

SKU: MTR08IPOE

## Información Técnica

Marca: **Motorola**
Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Capacidad máxima de almacenaje: **8 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Capacidad del HDD: **0 GB**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**
Wifi: **No**

## Aspectos destacados

Motorola MTR08IPOE. Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales, Resoluciones soportadas: 5MP / 4MP / 3MP /1080p / 960p / 720p. Capacidad máxima de almacenaje: 8 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP. Consumo energético: 6 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de salida: 2.5 A. Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS, Navegador compatible: Internet Explorer 11

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Número de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**
Resoluciones soportadas: **5MP / 4MP / 3MP /1080p / 960p / 720p**
Detección de movimiento en video: **Si**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**
Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**
Función de copia de seguridad: **Si**
Modo de reproducción: **Digital zoom, Adelante, Pausa, Play, Alto**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Modo de grabación: **Manual, Programable**
Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

| | |
|---|---|
| Número de HDDs soportados: | **1** |
| Capacidad máxima de almacenaje: | **8 TB** |
| Interfaz del HDD: | **SATA** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | **9** |
| Energía sobre Ethernet (PoE): | **Si** |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | **10,100 Mbit/s** |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): | **8** |
| Salida HDMI: | **Si** |
| Puertos de salida VGA (D-Sub): | **1** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | **2** |
| Enchufe de entrada de CC: | **Si** |
| Protocolos de red compatibles: | **TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP** |
| **Características** | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | **Si** |
| **Control de energía** | |
| Consumo energético: | **6 W** |
| Voltaje de entrada AC: | **100 - 240 V** |
| Corriente de salida: | **2.5 A** |
| Voltaje de salida: | **48 V** |
| **Requisitos del sistema** | |
| Sistemas operativos móviles soportados: | **Android, iOS** |
| Navegador compatible: | **Internet Explorer 11** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **-10 - 50 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **10 - 90%** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **255 mm** |
| Profundidad: | **233 mm** |
| Altura: | **42 mm** |
| **Contenido del empaque** | |
| Adaptador AC incluido: | **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/474027/motorola-mtr08ipoe-8-canales-8-canales-5mp-4mp-3mp-1080p-960p-720p-h264-h265-linux-incrustado-digital-zoom-adelante-pausa-play-alto

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.