



Lector código de barras Honeywell Genesis XP 7680g, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, LED, Code 39, QR Code, 1280 x 800 Pixeles

Honeywell Genesis XP 7680g, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, LED, Code 39, QR Code, 1280 x 800 Pixeles

SKU: 7680GSR-2USB-1-R

Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Peso: **340 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Code 39**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Código QR**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Honeywell Genesis XP 7680g. Tipo: Lector de código de barras anexo, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP52, Funciones de protección: Resistente a golpes. Tipo de alimentación: CC, Consumo energético: 2.5 W, Voltaje de entrada: 5 V. Peso: 340 g, Ancho: 40 mm, Profundidad: 80 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras anexo
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: LED
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 39
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Código QR
Resolución del sensor óptico (An x Al): 1280 x 800 Pixeles
Ángulo de lectura: 0 - 65°
Ángulo de inclinación de lectura: 0 - 65°
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaces estándar: USB
Desempeño
Código IP (International Protection): IP52

Funciones de protección: **Resistente a golpes**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.5 W**

Voltaje de entrada: **5 V**

Consumo de energía: **500 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **40 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **105 mm**

Peso: **340 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcahop.mx/producto/476946/lector-codigo-de-barras-honeywell-genesis-xp-7680g-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-led-code-39-qr-code-1280-x-800-pixeles>