



No Break Forza Power Technologies FDC-106K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W

Forza Power Technologies FDC-106K, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: FDC-106K

Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Forza Power Technologies FDC-106K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería (90%): 9 h. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 250 mm, Profundidad: 592 mm, Altura: 826 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 6000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 46/64 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 104 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Eficiencia (modo online): 90%
Eficiencia (modo batería): 88%
Factor de potencia de entrada: 0.99
Factor de potencia de salida: 1
Factor de cima: 3:1
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): 4%

Nivel de ruido: **58 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **9 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **592 mm**

Altura: **826 mm**

Peso: **117 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/484974/no-break-forza-power-technologies-fdc-106k-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w>