



## CDP AVR 3008 regulador de voltaje 8 salidas AC 95-150 V Negro

CDP AVR 3008, 95-150 V, 50/60 Hz, 120 V, 50/60 Hz, 3 kVA, 1500 W

SKU: AVR 3008

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Voltaje nominal de entrada: **95-150 V**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1500 W**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CDP AVR 3008. Voltaje nominal de entrada: 95-150 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Voltaje de salida: 120 V, Frecuencia de salida: 50/60 Hz, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Índice de aumento de energía: 525 J. Ancho: 150 mm, Profundidad: 265 mm, Altura: 150 mm

### Especificaciones

<b>Entradas</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>95-150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
<b>Salidas</b>
Voltaje de salida: <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1500 W</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
<b>Control de energía</b>
Índice de aumento de energía: <b>525 J</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>No</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>150 mm</b>

Profundidad: **265 mm**

Altura: **150 mm**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Emisión de sonidos

Nivel de ruido: **40 Db**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/485232/cdp-avr-3008-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-95-150-v-negro>