

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Smartbitt SBOL10KTII-3 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W**

Smartbitt SBOL10KTII-3, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 155 V, 250 V  
SKU: SBOL10KTII-3

## Información Técnica

- Marca: **Smartbitt**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Potencia de salida: **10000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **155 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **250 V**
- Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### Verdadera tecnología de Doble Conversión

Proporciona máxima protección contra el más amplio espectro de problemas de energía presentes en la red de suministro. Basada en una arquitectura integral y eficiente, es capaz de proveer en forma constante una salida de onda sinusoidal perfectamente regulada- en cuanto a los niveles de tensión y de frecuencia – con el fin de mantener la disponibilidad de aplicaciones misión crítica así como la de los componentes vitales del sistema

### Control de carga optimizado

Mediante un proceso de carga inteligente de tres etapas, maximiza el funcionamiento, la vida útil así como la fiabilidad de las baterías

### Funcionamiento redundante

Configurable para operar en paralelo, esta función permite incrementar la capacidad o extender la redundancia de su infraestructura, pero sin el costo adicional que implica tener que sustituir los equipos existentes en algún momento a través del tiempo

### Comunicación a través de SNMP+USB+RS-232

Estas interfaces de comunicación se utilizan para supervisar, gestionar y controlar el sistema UPS en forma local dentro de la red y remota a través del internet

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **155 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **250 V**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **220 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Máxima corriente: **40 A**

Número de fases de entrada: **3**

Número de fases de salida: **3**

Factor de cima: **3:1**

Nivel de ruido: **58 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **Si**

Puerto RS-232: **1**

#### **Batería**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **16**

Tiempo de recarga de la batería: **9 h**

#### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **627 mm**

Altura: **826 mm**

Peso: **100 kg**

**Datos de logística**

**Garantía: 2 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/522604/smartbitt-sbol10ktii-3-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.