



YAMAHA Mezclador Amplificador | 2 zonas | 120w a 70/100V | 100w a 8 Ω | DSP Integrado

Yamaha MA2120, D, 0.2%, 120 W, 100 W, Euroblock, 100, 120, 230-240 V

SKU: MA2120

Información Técnica

Marca: **Yamaha**

THD, distorsión armónica total: **0.2%**

Amplificador de clase: **D**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo de conectividad de bocina: **Euroblock**

Aspectos destacados

Yamaha MA2120. Amplificador de clase: D, THD, distorsión armónica total: 0.2%, Salida de potencia RMS por canal (4 Ohmios): 120 W. Tipo de conectividad de bocina: Euroblock. Voltaje de entrada AC: 100, 120, 230-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Consumo energético: 60 W. Ancho: 480 mm, Profundidad: 379 mm, Altura: 45 mm

Especificaciones

Audio

Amplificador de clase: **D**

THD, distorsión armónica total: **0.2%**

Salida de potencia RMS por canal (4 Ohmios): **120 W**

Salida de potencia RMS por canal (8 ohmios): **100 W**

Puertos e Interfaces

Tipo de conectividad de bocina: **Euroblock**

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Gris**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100, 120, 230-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **60 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **379 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **4.9 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529176/yamaha-mezclador-amplificador-2-zonas-120w-a-70100v-100w-a-8o-dsp-integrado>