



Bose FreeSpace IZA 2120-LZ 2.0 canales Negro

Bose FreeSpace IZA 2120-LZ, 2.0 canales, 120 W, D, 0.5%, 88 Db, 20000 Ohmio

SKU: IZA2120LZ

Información Técnica

Marca: **Bose**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

THD, distorsión armónica total: **0.5%**

Relación señal/ruido (SNR): **88 Db**

Potencia pico por canal: **120 W**

Amplificador de clase: **D**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo de conectividad de bocina: **Euroblock**

Aspectos destacados

Bose FreeSpace IZA 2120-LZ. Canales de salida de audio: 2.0 canales, Potencia pico por canal: 120 W, Amplificador de clase: D. Tipo de conectividad de bocina: Euroblock. Voltaje de entrada AC: 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 Hz. Ancho: 483 mm, Profundidad: 324 mm, Altura: 44 mm. Indicadores LED: Corriente, Intensidad de señal

Especificaciones

Audio
Canales de salida de audio: 2.0 canales
Potencia pico por canal: 120 W
Amplificador de clase: D
THD, distorsión armónica total: 0.5%
Relación señal/ruido (SNR): 88 Db
Impedancia de entrada: 20000 Ohmio
Imoedancia de salida: 4/8/400 Ohmio
Potencia estimada RMS: 240 W
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz
Puertos e Interfaces
Tipo de conectividad de bocina: Euroblock
Entrada de audio (L,R): 1
Salida de audio (L,R): 1
Entrada de CA: Si
entradas de línea (RCA): 1
Entrada de micrófono: Si
Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico

Color del producto: Negro
Control de volumen: Giratorio
Ajuste de bajos: Si
Ajuste agudos: Si
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Capacidad del rack: 1U
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 230 V
Frecuencia de entrada AC: 50 Hz
Peso y dimensiones
Ancho: 483 mm
Profundidad: 324 mm
Altura: 44 mm
Peso: 4.1 kg
Indicación
Indicadores LED: Corriente, Intensidad de señal
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 5.4 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/534928/bose-freespace-iza-2120-lz-20-canales-negro>