



Acteck Enertor Protect RV1200 regulador de voltaje 8 salidas AC 120 V Negro

Acteck Enertor Protect RV1200, 120 V, 50/60 Hz, 120 V, 1.2 kVA, 600 W, 8 salidas AC

SKU: AC-938204

Información Técnica

Marca: Acteck

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC Tipo de salida AC: NEMA 5-15P

Conector: NEMA 5-15P Montaje en rack: No Color del producto: Negro

Peso: 1.37 kg

Voltaje nominal de entrada: 120 V

Pantalla incorporada: No

Aspectos destacados

Con capacidad para 600 W y 1200 VA, este dispositivo ofrece un suministro de energía estable y seguro. Equipado con 8 enchufes, 2 puertos USB A y un cable externo de 1 metro, garantiza flexibilidad y comodidad en la conexión. Además, su robusta protección contra sobretensiones de hasta 175 J y los LED indicadores proporcionan una seguridad adicional, todo en un diseño elegante en color negro. Con el Enertor Protect RV1200, mantén tus dispositivos protegidos y asegura un rendimiento óptimo en todo momento.

Especificaciones

E	nt	ra	٨	2	c
		1 7	u	а	

Voltaje nominal de entrada: 120 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Salidas

Voltaje de salida: 120 V

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA

Potencia de salida: 600 W

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Tipo de salida AC: NEMA 5-15P

Conector: NEMA 5-15P Control de energía

Rango de corrección de tensión: 96 - 148 V

Protección de sobrecarga: Si

Índice de aumento de energía: 175 J

Technical details

Color del producto: Negro

Montaje en rack: No

Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Peso y dimensiones

Ancho: 105 mm

Profundidad: 171 mm

Altura: **107 mm**Peso: **1.37 kg**

Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 173 x 157 x 112 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/549427/acteck-enertor-protect-rv1200-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-120-v-negro