



Acteck Enerter Protect RV1200 regulador de voltaje 8 salidas AC 120 V Negro

Acteck Enerter Protect RV1200, 120 V, 50/60 Hz, 120 V, 1.2 kVA, 600 W, 8 salidas AC

SKU: AC-938204

Información Técnica

Marca: **Acteck**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15P**

Conector: **NEMA 5-15P**

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Peso: **1.37 kg**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

Acteck Enerter Protect RV1200. Voltaje nominal de entrada: 120 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Voltaje de salida: 120 V, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 600 W. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, Conector: NEMA 5-15P. Rango de corrección de tensión: 96 - 148 V, Índice de aumento de energía: 175 J. Peso: 1.37 kg, Ancho: 105 mm, Profundidad: 171 mm

Especificaciones

Entradas
Voltaje nominal de entrada: 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Salidas
Voltaje de salida: 120 V
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 600 W
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Tipo de salida AC: NEMA 5-15P
Conector: NEMA 5-15P
Control de energía
Rango de corrección de tensión: 96 - 148 V
Protección de sobrecarga: Si
Índice de aumento de energía: 175 J
Detalles técnicos
Color del producto: Negro

Montaje en rack: **No**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Sobrecarga**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **171 mm**

Altura: **107 mm**

Peso: **1.37 kg**

Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **173 x 157 x 112 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549427/acteck-enertor-protect-rv1200-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-120-v-negro>