



# Acteck Enertor Protect RV800 regulador de voltaje 8 salidas AC 120 V Negro

Acteck Enertor Protect RV800, 120 V, 50/60 Hz, 120 V, 0.8 kVA, 400 W, 8 salidas AC

SKU: AC-938198

### Información Técnica

Marca: Acteck

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Montaje en rack: No Color del producto: Negro

Peso: 1.37 kg

Voltaje nominal de entrada: 120 V

Pantalla incorporada: No

# Aspectos destacados

Protege tus dispositivos electrónicos con el Regulador de Voltaje Enertor Protect RV800. Con capacidad para 400 W y 800 VA, este regulador proporciona un suministro de energía confiable para tus equipos. Con 8 enchufes y un cable externo de 1 metro, ofrece una conectividad versátil y conveniente. Además, cuenta con una sólida protección contra sobretensiones de hasta 175 J y LED indicadores que brindan una visión clara del estado de la energía. Presentado en un elegante diseño negro, el Enertor Protect RV800 ofrece seguridad y estilo en un solo dispositivo.

# **Especificaciones**

#### **Entradas**

Voltaje nominal de entrada: 120 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

#### Salidas

Voltaje de salida: 120 V

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA

Potencia de salida: 400 W Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Control de energía

Rango de corrección de tensión: 108 - 132 V

Protección de sobrecarga: Si

Índice de aumento de energía: 175 J

Technical details

Color del producto: Negro

Montaje en rack: No

Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga

Exhibición

Pantalla incorporada: No

## Peso y dimensiones

Ancho: 105 mm

Profundidad: 171 mm

Altura: 107 mm Peso: 1.37 kg

## Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 173 x 157 x 112 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/549429/acteck-enertor-protect-rv800-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-120-v-negro