



## Acteck Enerter Protect RV800 regulador de voltaje 8 salidas AC 120 V Negro

Acteck Enerter Protect RV800, 120 V, 50/60 Hz, 120 V, 0.8 kVA, 400 W, 8 salidas AC

SKU: AC-938198

### Información Técnica

Marca: **Acteck**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Peso: **1.37 kg**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Pantalla incorporada: **No**

### Aspectos destacados

Acteck Enerter Protect RV800. Voltaje nominal de entrada: 120 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Voltaje de salida: 120 V, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA, Potencia de salida: 400 W. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Rango de corrección de tensión: 108 - 132 V, Índice de aumento de energía: 175 J. Peso: 1.37 kg, Ancho: 105 mm, Profundidad: 171 mm

### Especificaciones

<b>Entradas</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
<b>Salidas</b>
Voltaje de salida: <b>120 V</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.8 kVA</b>
Potencia de salida: <b>400 W</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
<b>Control de energía</b>
Rango de corrección de tensión: <b>108 - 132 V</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>175 J</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje en rack: <b>No</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Sobrecaentamiento, Sobrecarga</b>

**Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Peso y dimensiones**Ancho: **105 mm**Profundidad: **171 mm**Altura: **107 mm**Peso: **1.37 kg****Empaquetado de datos**Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **173 x 157 x 112 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/549429/acteck-enertor-protect-rv800-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-120-v-negro>