



HPE ProLiant DL20 Gen11 servidor Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

HPE ProLiant DL20 Gen11, 3.4 GHz, E-2434, 16 GB, DDR5-SDRAM, 500 W, Bastidor (1U)

SKU: P65395-B21

Información Técnica

Marca: **HPE**
 Modelo del procesador: **E-2434**
 Frecuencia del procesador: **3.4 GHz**
 Memoria interna: **16 GB**
 Memoria interna máxima: **128 GB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL20 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3.4 GHz, Modelo del procesador: E-2434. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Ethernet. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2434
Frecuencia del procesador: 3.4 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5 GHz
Núcleos del procesador: 4
Caché del procesador: 12 MB
Número de procesadores instalados: 1
Memoria
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Ranuras de memoria: 4x DIMM
ECC: Si
Memoria interna máxima: 128 GB
Medios de almacenaje
Compatibilidad con RAID: Si
Red
Controlador LAN: Broadcom BCM5719
Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Administración remota: **iLO Advanced**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **No**

Fuente de alimentación: **500 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **434.6 mm**

Altura: **378.4 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549545/hpe-proliant-dl20-gen11-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2434-34-ghz-16-gb-ddr5-sdram-500-w>