

ASUS PRIME A620M-K-CSM placa base AMD A620 Enchufe AM5 Micro ATX

ASUS PRIME A620M-K-CSM, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, DDR5-SDRAM, 96 GB, Doble canal

SKU: PRIME A620M-K-CSM

Información Técnica

Marca: **ASUS**

Fabricante de procesador: **AMD**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **96 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Aspectos destacados

Motherboard AMD A620 micro-ATX, DDR5, PCIe 4.0 para VGA y compatibilidad con PCIe 4.0 M.2, DisplayPort, HDMI™, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, SATA 6 Gbps, cancelación de ruido AI bidireccional, Aura Sync

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: AMD
Socket de procesador: Enchufe AM5
Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series
Memoria
tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria: 2
Canales de memoria: Doble canal
Compatibilidad ECC: No-ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Memoria interna máxima (GB): 96 GB
Memoria sin buffer: Si
Controladores de almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III

Número de HDDs soportados: **4**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **1**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Características

Chipset de tarjeta madre: **AMD A620**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Negro**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **221 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/593602/asus-prime-a620m-k-csm-placa-base-amd-a620-enchufe-am5-micro-atx>