

## ASUS PRIME A620M-K-CSM placa base AMD A620 Enchufe AM5 Micro ATX

ASUS PRIME A620M-K-CSM, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, DDR5-SDRAM, 96 GB, Doble canal

SKU: PRIME A620M-K-CSM

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Chipset de tarjeta madre: **AMD A620**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Componente para: **PC**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Memoria interna máxima: **96 GB**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Procesador compatible: **AMD Ryzen 7000 Series**

Socket de procesador: **Enchufe AM5**

Fabricante de procesador: **AMD**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

Wifi: **No**

### Aspectos destacados

ASUS PRIME A620M-K-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 96 GB, Canales de memoria: Doble canal. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD

### Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>AMD</b>
Socket de procesador: <b>Enchufe AM5</b>
Procesador compatible: <b>AMD Ryzen 7000 Series</b>
Memoria
tipos de memoria compatibles: <b>DDR5-SDRAM</b>

Número de ranuras de memoria: **2**

Canales de memoria: **Doble canal**

Compatibilidad ECC: **No-ECC**

Velocidades de reloj de memoria soportadas: **4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz**

Memoria interna máxima: **96 GB**

Memoria sin buffer: **Si**

#### Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de HDDs soportados: **4**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**

#### Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

#### Interno I/O

USB 2.0, conectores: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **1**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

#### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Wifi: <b>No</b>
Características
Chipset de tarjeta madre: <b>AMD A620</b>
Canales de salida de audio: <b>7.1 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Componente para: <b>PC</b>
Factor de forma de la tarjeta madre: <b>Micro ATX</b>
Familia del chipset: <b>AMD</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 x64, Windows 11</b>
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: <b>1</b>
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): <b>1</b>
Número de ranuras M.2 (M): <b>1</b>
BIOS
Tipos de BIOS: <b>UEFI AMI</b>
Tamaño de memoria de BIOS: <b>256 MB/s</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>226 mm</b>
Profundidad: <b>221 mm</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/593602/asus-prime-a620m-k-csm-placa-base-amd-a620-enchufe-am5-micro-atx>