ASUS PRIME A620M-K AMD A620 Enchufe AM5 Micro ATX

ASUS PRIME A620M-K, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, Enchufe AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB

SKU: 90MB1F40-M0EAY0

Información Técnica

Marca: **Asus**
Chipset de tarjeta madre: **AMD A620**
Canales de salida de audio: **7.1 canales**
Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**
Familia del chipset: **AMD**
Componente para: **PC**
Tipos de BIOS: **UEFI AMI**
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**
Memoria interna máxima: **96 GB**
Número de ranuras de memoria: **2**
Procesador compatible: **AMD Ryzen 7000 Series**
Socket de procesador: **Enchufe AM5**
Fabricante de procesador: **AMD**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Número de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**
Número de conectores SATA III: **4**
Wifi: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **AMD**
Socket de procesador: **Enchufe AM5**
Procesador compatible: **AMD Ryzen 7000 Series**
Sockets de procesador soportados: **Enchufe AM5**
Memoria
tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**
Número de ranuras de memoria: **2**
Canales de memoria: **Doble canal**
Compatibilidad ECC: **No-ECC**
Velocidades de reloj de memoria soportadas: **4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz**
Memoria interna máxima: **96 GB**
Memoria sin buffer: **Si**

Controladores de almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**
Número de HDDs soportados: **4**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**
Interno I/O
USB 2.0, conectores: **2**
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**
Número de conectores SATA III: **4**
S/PDIF, conector de salida: **Si**
Conector de audio en panel frontal: **Si**
Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**
Conector de ventilador CPU: **Si**
Número de conectores a ventilador de chasis: **1**
Conector de energía EPS (8-pin): **Si**
Número de conectores COM: **1**
Conector TPM: **Si**
Conector eléctrico de 12 V: **Si**
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos PS/2: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Número de puertos HDMI: **1**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**
Wifi: **No**
Características
Chipset de tarjeta madre: **AMD A620**
Canales de salida de audio: **7.1 canales**
Componente para: **PC**
Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**
Familia del chipset: **AMD**
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**
Número de ranuras M.2 (M): **1**
BIOS
Tipos de BIOS: **UEFI AMI**
Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **260 mm**
Largo del paquete: **270 mm**
Alto del paquete: **51.5 mm**
Peso del paquete: **920 g**
Peso y dimensiones
Ancho: **226 mm**
Profundidad: **221 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/594520/asus-prime-a620m-k-amd-a620-enchufe-am5-micro-atx

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.