



## Yamaha MTX3 mezclador de audio 21 canales 20 - 20000 Hz Gris

Yamaha MTX3, 21 canales, Montaje en rack, 50 W, Gris

SKU: MTX3

### Información Técnica

Marca: **Yamaha**  
 Consumo energético: **50 W**  
 Cantidad de canales: **21 canales**  
 Montaje en rack: **Si**  
 Capacidad de vídeo: **No**  
 Mezclador de DJ: **No**

### Aspectos destacados

Yamaha MTX3. Cantidad de canales: 21 canales, Frecuencias de muestreo admitidas: 44.1,48 kHz, Frecuencia de muestreo: 48 kHz. Impedancia de entrada: 10000 Ohmio, Valor nominal de entrada: -62 dBu. THD, distorsión armónica total: 0.05%, Imoedancia de salida: 75 Ohmio. Consumo energético: 50 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Ancho: 480 mm, Profundidad: 362 mm, Altura: 44 mm

### Especificaciones

<b>Audio</b>
Cantidad de canales: <b>21 canales</b>
Frecuencias de muestreo admitidas: <b>44.1,48 kHz</b>
Frecuencia de muestreo: <b>48 kHz</b>
Rango de frecuencia: <b>20 - 20000 Hz</b>
Retraso de la señal (@48kHz): <b>2.5 ms</b>
Cruce (1kHz): <b>-100 Db</b>
<b>Entradas</b>
Impedancia de entrada: <b>10000 Ohmio</b>
Valor nominal de entrada: <b>-62 dBu</b>
<b>Salidas</b>
THD, distorsión armónica total: <b>0.05%</b>
Imoedancia de salida: <b>75 Ohmio</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de conectores de entrada Euroblock: <b>4</b>
Número de conectores de salida Euroblock: <b>4</b>
<b>Technical details</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Mezclador de DJ: <b>No</b>
Capacidad de vídeo: <b>No</b>
<b>Control de energía</b>

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Alimentación fantasma: **48 V**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **362 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **4.8 kg**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcahop.mx/producto/597626/yamaha-mtx3-mezclador-de-audio-21-canales-20-20000-hz-gris>