CDP R-UPR1008 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 500 W 8 salidas AC

CDP R-UPR1008, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, 80 V, 145 V, 50/60 Hz

SKU: R-UPR 1008

Información Técnica

Marca: **CDP**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Factor de forma: **Compacto**
Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **500 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

CDP R-UPR1008. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 30 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Blanco. Ancho: 140 mm, Profundidad: 95 mm, Altura: 300 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **500 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Máxima corriente: **10 A**
Índice de aumento de energía: **300 J**
Nivel de ruido: **40 Db**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Batería
Capacidad de la batería: **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**30 min**
Diseño	
Factor de forma:	**Compacto**
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Indicadores LED:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**140 mm**
Profundidad:	**95 mm**
Altura:	**300 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/597690/cdp-r-upr1008-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-500-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.