

## ASUS Prime H610M-K Intel H610 LGA 1700 Micro ATX

ASUS Prime H610M-K, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., DDR5-SDRAM, 96 GB, DIMM

SKU: PRIME H610M-K

### Información Técnica

Marca: **ASUS**

Fabricante de procesador: **Intel**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **96 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Procesador	
Fabricante de procesador:	<b>Intel</b>
Socket de procesador:	<b>LGA 1700</b>
Procesador compatible:	<b>Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold</b>
Memoria	
tipos de memoria compatibles:	<b>DDR5-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria:	<b>2</b>
Tipo de ranuras de memoria:	<b>DIMM</b>
Canales de memoria:	<b>Doble canal</b>
Compatibilidad ECC:	<b>No-ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas:	<b>4800,5000,5200,5400,5600 MHz</b>
Memoria interna máxima (GB):	<b>96 GB</b>
Memoria sin buffer:	<b>Si</b>
Controladores de almacenaje	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas:	<b>HDD &amp; SSD</b>
Interfaces de disco de almacenamiento soportados:	<b>M.2, SATA III</b>
Número de HDDs soportados:	<b>4</b>
Número de unidades de almacenamiento compatibles:	<b>5</b>

### Interno I/O

Conectores USB 2.0: **1**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **2**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Número de conectores COM: **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de línea: **Si**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

### Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel H610**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Multicolor**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**

### Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

### BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **128 MB/s**

Jumper Clear CMOS: **Si**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **270 mm**

Largo del paquete: **263 mm**

Alto del paquete: **51.5 mm**

Peso del paquete: **820 g**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **234 mm**

Profundidad: **203 mm**

Altura: **36.5 mm**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **SATA**

### **Otras características**

Peso: **470 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/604373/asus-prime-h610m-k-intel-h610-lga-1700-micro-atx>