

## ASUS PRIME A620M-K AMD A620 Enchufe AM5 Micro ATX

ASUS PRIME A620M-K, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, Enchufe AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB

SKU: PRIME A620M-K

### Información Técnica

Marca: **ASUS**

Fabricante de procesador: **AMD**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **96 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>AMD</b>
Socket de procesador: <b>Enchufe AM5</b>
Procesador compatible: <b>AMD Ryzen 7000 Series</b>
Sockets de procesador soportados: <b>Enchufe AM5</b>
Memoria
tipos de memoria compatibles: <b>DDR5-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>2</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
Compatibilidad ECC: <b>No-ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz</b>
Memoria interna máxima (GB): <b>96 GB</b>
Memoria sin buffer: <b>Si</b>
Controladores de almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: <b>HDD &amp; SSD</b>
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: <b>M.2, SATA III</b>
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Número de unidades de almacenamiento compatibles: <b>5</b>

### Interno I/O

Conectores USB 2.0: <b>2</b>
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>
Número de conectores SATA III: <b>4</b>
S/PDIF, conector de salida: <b>Si</b>
Conector de audio en panel frontal: <b>Si</b>
Conector de potencia ATX (24 pines): <b>Si</b>
Conector de ventilador CPU: <b>Si</b>
Número de conectores a ventilador de chasis: <b>1</b>
Conector de energía EPS (8-pin): <b>Si</b>
Número de conectores COM: <b>1</b>
Conector TPM: <b>Si</b>
Conector eléctrico de 12 V: <b>Si</b>

### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: <b>2</b>
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: <b>4</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Cantidad de puertos PS/2: <b>1</b>
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): <b>1</b>
Puertos HDMI: <b>1</b>

### Red

Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Wifi: <b>No</b>

### Características

Chipset de tarjeta madre: <b>AMD A620</b>
Canales de salida de audio: <b>7.1 canales</b>
Componente para: <b>PC</b>
Factor de forma de la tarjeta madre: <b>Micro ATX</b>
Familia del chipset: <b>AMD</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 x64, Windows 11</b>

### Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: <b>1</b>
Número de ranuras M.2 (M): <b>1</b>

### BIOS

Tipos de BIOS: <b>UEFI AMI</b>
Tamaño de memoria de BIOS: <b>256 MB/s</b>

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: <b>260 mm</b>
Largo del paquete: <b>270 mm</b>
Alto del paquete: <b>51.5 mm</b>
Peso del paquete: <b>920 g</b>

### Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **221 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/637471/asus-prime-a620m-k-amd-a620-enchufe-am5-micro-atx>