

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Smartbitt NB1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 500 W 6 salidas AC

Smartbitt NB1000, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 81 V, 145 V
SKU: SBNB1000USB

Información Técnica

- Marca: **Smartbitt**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **500 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

- UPS interactivo de 1000VA / 500W.
- Suprime picos de voltaje.
- Regula la variación de voltaje del suministro eléctrico.
- 6 contactos con regulación, supresión y respaldo de batería.
- Tomacorrientes NEMA 5-15R.
- 35 Minutos de Respaldo.

Protección ideal en Hogar, Oficina y Pequeñas Empresas.

Manténgase conectado mientras trabaja, ahora puede proteger hasta dos computadoras, módem de internet y una impresora de inyección de tinta. Además de proteger equipos de electrónica como pantallas, home theaters y sistemas de T.V.

6 CONTACTOS CON PROTECCIÓN

Equipo eficiente de 6 Contactos, Todas sus tomas brindan protección, supresión y respaldo de energía. Esto es lo que hace la diferencia entre los otros equipos y la Tecnología Smartbitt.

Continúe protegido por más tiempo con la línea de UPS Smartbitt, que ayudan a mantener sus aparatos electrónicos en perfecto estado. Todos sus contactos están diseñados para ofrecer respaldo, regulación y supresión de picos. Ideal para computadoras personales, Módem de internet, Pantallas, DVD's, Blu-Ray, Consolas de videojuegos y mucho más.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**

Regulación del voltaje de salida: **-10 - 10%**

Tiempo de espera (mín.): **2 ms**

Tiempo de espera (máx.): **6 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **25 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **287 mm**

Altura: **142 mm**

Peso: **4.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/638298/smartbitt-nb1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-500-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.