

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



SKE GP600 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.6 kVA 360 W

SKE GP600, En espera (Fuera de línea), 0.6 kVA, 360 W, Seno, 140 V, 290 V
SKU: GP600

Información Técnica

- Marca: **SKE**
- Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**
- Potencia de salida: **360 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **140 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **290 V**
- Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**

Potencia de salida: **360 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **140 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **290 V**

Voltaje de operación de salida (min): **220 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **230 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Tiempo de respuesta: **13 ms**

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **99 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **143 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/655559/ske-gp600-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-06-kva-360-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.