



Epcom EPC-B51 conmutador de vídeo HDMI

Epcom EPC-B51, HDMI, Plástico, Negro, 8 kV, 4 kV, Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)

SKU: EPC-B51

Información Técnica

Marca: Epcom

Tipo de puerto de vídeo: HDMI

Aspectos destacados

EPC-B51

El conmutador HDMI 5x1 de 18 Gbps puede conmutar cualquiera de las 5 fuentes HDMI a 1 pantalla HDMI. La resolución de video admitida es de hasta 4K2K a 50/60 Hz YCbCr 4:4:4. El producto admite HDR, HDR10, Dolby Vision y HLG. Admite todos los formatos de video 3D. El producto tiene un bajo consumo de energía. También se puede controlar mediante el botón del panel y el control remoto.

Especificaciones

| Puertos | • | lotor! | 60000 |
|---------|---|--------|-------|
| Puertos | е | ınter | races |

Tipo de puerto de vídeo: HDMI

Número de puertos HDMI: 6

Entrada HDMI: 5

Número de salidas HDMI: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Características

Materiales: Plástico

Color del producto: Negro

Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire): 8 kV

Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto): 4 kV

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)

HDCP: Si

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160

Ancho de banda: 18 Gbit/s

Canales de salida de audio: 7.1 canales

3D: **Si**

Tipo HD: 4K Ultra HD

Decodificadores incorporados: DTS 5.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD

Formatos de audio soportados: PCM

HDCP versión: 2.2

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Consumo de energía (máx.): 1.5 W

Peso y dimensiones

Ancho: 87 mm

Profundidad: 59.5 mm

Altura: 19 mm Peso: **60 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/665726/epcom-epc-b51-conmutador-de-video-hdmi