



Complet ERV-6-013 regulador de voltaje 8 salidas AC 100 - 144 V Negro

Complet ERV-6-013, 100 - 144 V, 60 Hz, 14.67 A, 120 V, 60 Hz, 3.2 kVA

SKU: ERV-6-013

Información Técnica

Marca: **Complet**

Pantalla incorporada: **No**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Peso: **2.27 kg**

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Voltaje nominal de entrada: **100 - 144 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Entradas

Voltaje nominal de entrada: **100 - 144 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Máxima corriente de entrada por fase: **14.67 A**

Salidas

Voltaje de salida: **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3.2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Control de energía

Índice de aumento de energía: **504 J**

Detalles técnicos

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **No**

Tiempo de respuesta: **40 ms**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Peso y dimensiones

Ancho: **123.5 mm**

Profundidad: **133.6 mm**

Altura: **102.7 mm**

Peso: **2.27 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Indicación

Indicadores LED: **Si**

Empaque de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **160 x 148 x 147 mm**

Peso del paquete: **2.36 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670383/complet-erv-6-013-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-100-144-v-negro>