



## Complet ERV-6-013 regulador de voltaje 8 salidas AC 100 - 144 V Negro

Complet ERV-6-013, 100 - 144 V, 60 Hz, 14.67 A, 120 V, 60 Hz, 3.2 kVA

SKU: ERV-6-013

### Información Técnica

Marca: **Complet**

Voltaje nominal de entrada: **100 - 144 V**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **No**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.27 kg**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Entradas</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>100 - 144 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Máxima corriente de entrada por fase: <b>14.67 A</b>
<b>Salidas</b>
Voltaje de salida: <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>60 Hz</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1600 W</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
<b>Control de energía</b>
Índice de aumento de energía: <b>504 J</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje en rack: <b>No</b>
Tiempo de respuesta: <b>40 ms</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>No</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>123.5 mm</b>
Profundidad: <b>133.6 mm</b>
Altura: <b>102.7 mm</b>

Peso: **2.27 kg**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

**Indicación**

Indicadores LED: **Si**

**Empaquetado de datos**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **160 x 148 x 147 mm**

Peso del paquete: **2.36 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670383/complet-erv-6-013-regulador-de-voltaje-8-salidas-ac-100-144-v-negro>