

Asrock B850M-X R2.0 AMD B850 Enchufe AM5 Micro ATX

Asrock B850M-X R2.0, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, DDR5-SDRAM, 128 GB, DIMM

SKU: B850M-X R2.0

Información Técnica

Marca: **Asrock**

Fabricante de procesador: **AMD**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**

Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**



Aspectos destacados

Especificaciones

| |
|---|
| Procesador |
| Fabricante de procesador: AMD |
| Socket de procesador: Enchufe AM5 |
| Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Memoria |
| tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria: 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: DIMM |
| Canales de memoria: Doble canal |
| Compatibilidad ECC: ECC y no ECC |
| Memoria interna máxima (GB): 128 GB |
| Memoria sin buffer: Si |
| Controladores de almacenaje |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III |
| Interno I/O |
| Conectores USB 2.0: 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1 |

| |
|---|
| Número de conectores SATA III: 4 |
| Conector de audio en panel frontal: Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): Si |
| Conector de ventilador CPU: Si |
| Número de conectores de ventilador de CPU: 2 |
| Conector de energía EPS (8-pin): Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas): 1 |
| Conector TPM: Si |
| Conector para tiras LED RGB: Si |

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

| |
|------------------------------------|
| Puertos USB 2.0: 2 |
| Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 3 |
| Puertos USB-C 3.2 Gen 1: 1 |
| Puertos Ethernet (RJ-45): 1 |
| Puertos HDMI: 1 |
| Puertos DisplayPort: 1 |
| Versión de DisplayPort: 1.4 |

Red

| |
|--|
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN: Dragon RTL8125BG |
| Wifi: No |

Características

| |
|---|
| Chipset de tarjeta madre: AMD B850 |
| Canales de salida de audio: 7.1 canales |
| Componente para: PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX |
| Familia del chipset: AMD |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 x64, Windows 11 x64 |

Ranuras de expansión

| |
|---|
| Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x): 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x): 1 |
| Número de ranuras M.2 (M): 1 |

BIOS

| |
|--|
| Tipos de BIOS: UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS: 256 MB/s |

Peso y dimensiones

| |
|----------------------------|
| Ancho: 244 mm |
| Profundidad: 226 mm |