



Regulador de Voltaje Complet RPLUS 2000 ERV-6-012 2000VA 1000W 120V 8 Contactos NEMA 5-15R Negro

Regulador Complet RPLUS 2000 SKU ERV-6-012 Capacidad 2000VA Potencia 1000W 8 Contactos NEMA Supresor 504J

SKU: ERV-6-012

Información Técnica

Marca: **Complet**

Cantidad de salidas AC: **8**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Protección de sobrecarga: **Protector térmico reestablecible de 10 A**

Rango de corrección de tensión: **100 a 140 Vca**

Voltaje nominal de entrada: **120 Vca**

Voltaje de salida: **120 Vca**

Potencia de salida: **1000 W**

Aspectos destacados

Regulador electrónico de voltaje diseñado para salvaguardar equipos de cómputo, audio/video y aparatos electrodomésticos en hogar, comercio y oficina contra variaciones de la red eléctrica. Ofrece una capacidad de 2000 VA (1000 W) a 120 V con tecnología de regulación por suma-resta de tabs y supresor de picos de 504 Joules. Incorpora 8 receptáculos NEMA 5-15R protegidos, indicadores visuales LED de línea y un protector térmico reestablecible de 10 A.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 8
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Peso y dimensiones
Peso: 1.8 kg
Altura: 10.27 cm
Ancho: 12.35 cm
Profundidad: 13.36 cm
Control de energía
Protección de sobrecarga: Protector térmico reestablecible de 10 A
Rango de corrección de tensión: 100 a 140 Vca
Entradas
Voltaje nominal de entrada: 120 Vca
Frecuencia de entrada: 54 - 66 Hz
Salidas
Voltaje de salida: 120 Vca
Capacidad de potencia de salida (VA): 2000 VA
Potencia de salida: 1000 W
Características

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.