



Impresora HP LaserJet M111w

Una impresora láser eficiente y de alta calidad que se adapta a su espacio y presupuesto. Obtenga impresiones rápidas con el láser más pequeño de HP en su clase,¹ además de la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.^{2,3} Obtenga impresiones láser de calidad profesional e instalación perfecta.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: Aprenda más en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Resolución de impresión: Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp

Conectividad estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz con Bluetooth® de bajo consumo de energía

Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi Direct®; Con certificación Mopria™

Ciclo de trabajo: Mensual (A4): Hasta 8,000 páginas

Pantalla: LED

Manejo del papel: Bandeja de entrada para 150 hojas; Bandeja de salida para 100 hojas

La impresora láser HP más pequeña en su clase

- El láser más pequeño de HP en su clase¹ diseñado para lograr rendimiento eficiente.
- Maximice su tiempo de funcionamiento con velocidades de impresión de hasta 21/20 ppm.⁴
- Obtenga una conexión inalámbrica con restablecimiento automático para ayudarlo a permanecer conectado.⁶
- Gracias a su diseño inteligente y elegante, su uso resulta simple e intuitivo.

Eficiencia desde cualquier lugar

- Obtenga escaneados de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube desde prácticamente cualquier lugar gracias a la aplicación HP Smart.²
- Acceda e imprima documentos e imágenes con rapidez desde su smartphone, Dropbox y Google Drive con la aplicación HP Smart.²
- La aplicación HP Smart le ayuda a ahorrar tiempo mediante el envío de un fax móvil desde su smartphone, tablet o computadora.²
- Gracias a la aplicación HP Smart, puede mantenerse conectado con su impresora desde prácticamente cualquier parte.² Reciba notificaciones cuando imprima, escanee o copie desde su smartphone.²

Calidad confiable y conveniente

- Simplifique la instalación con la aplicación HP Smart. Le guía en cada paso para que se conecte desde cualquier dispositivo sin inconvenientes.²
- Conéctese y empiece a imprimir. Conecte su impresora a su computadora con facilidad con el puerto USB integrado.⁸
- Empiece a imprimir de inmediato. El LED simple con botones le ayuda a completar proyectos con rapidez y facilidad.

Ayude a lograr un impacto positivo en el medio ambiente

- Esta HP LaserJet cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica, incluso ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.
- Esta impresora HP LaserJet cumple con los requisitos de etiquetas ecológicas, incluso ENERGY STAR®.
- El papel certificado FSC® de HP proviene de fuentes sustentables forestales renovables y administradas en forma responsable, lo cual ayuda a detener la deforestación y protege la vida silvestre.



Easy access USB

¹ El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras e impresoras multifuncionales láser en blanco y negro personales de <169 \$ y 209 \$ <209 dólares, en el mercado desarrollado, respectivamente. Países de mercados desarrollados: Australia, Austria, Países Bálticos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Dimensiones mínimas utilizadas en este análisis. Estudio de Keypoint Intelligence de marzo de 2024 encargado por HP y basado en las especificaciones Q4 publicadas por los OEM en 2023. Según HP, el tamaño medido de la impresora HP LaserJet M109-M112 es de 102 000 pulgadas cuadradas y el de la serie HP LaserJet MFP M139de -142 es de 147 226 pulgadas cuadradas. Según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC. Mercado financiero histórico desarrollado en 2023. Más información: keypointintelligence.com/HPsmallestlaserM109 ² Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción, que posiblemente no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en www.hp.com/go/printerclaims. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. ³ Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración del acceso directo, 3) los trabajos de escaneado que tienen más de dos o tres tareas asociadas (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación de ahorro promedio de tiempo se basa en el uso de un software de escaneado para impresoras y computadoras de escritorio con el fin de completar tareas similares de escaneado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. ⁴ Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el sistema operativo host, el monitor de puertos, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. ⁵ En comparación con las aplicaciones de impresión del fabricante de equipos originales para la mayoría de las impresoras de inyección de tinta/láser y Todo-en-Uno más vendidas para el hogar y la oficina, con un precio menor o igual a USD 449.99. Participación en el mercado, según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker para IDC respecto del cuarto trimestre del año calendario 2019. Declaración basada en la investigación de aplicaciones de impresión del fabricante de impresoras y las pruebas y el estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab que encargó realizar HP. Para obtener información, consulte keypointintelligence.com/HPSmartApp. ⁶ Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. ⁷ Los recursos de la tecnología Auto-On/Auto-Off de HP dependen de la impresora y la configuración; pueden requerir una actualización de firmware. ⁸ El cable USB no está incluido; se compra por separado.

Impresora HP LaserJet M111w Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión
Velocidad de impresión en negro ^{5,7,8}	A4: Hasta 20 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 600
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)
Lenguajes de impresión estándar	PCLm5; URF; PWG
Funciones del software inteligente de la impresora	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , aplicación HP Smart ²
Conectividad estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil ³	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi Direct®; Con certificación Mopria™
Memoria	Estándar: 32 MB; Máximo: 16 MB de Flash ROM; 32 MB DE SDRAM; 32 KB de NVRAM
Velocidad del procesador	500 MHz
Ciclo de trabajo	Mensual A4: Hasta 8000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	100 a 1000
Tipos de soporte admitidos	Papel común, sobre, postal, etiqueta
Peso de soporte admitido	65 a 120 g/m²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado
Tamaños de soportes personalizados	105 x 148 a 216 a 355,6 mm
Manejo de papel	Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Capacidades de salida: Hasta 100 hojas; Hasta 10 sobres; Opciones de dúplex: ninguna Bandejas de papel estándar: 1 bandeja de entrada

Contenido de la caja	7MD68A Impresora HP LaserJet M111w; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet, negro (~500 páginas); Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; Guía de garantía y volante
Consumibles de reemplazo ⁴	Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 346 x 189 x 159 mm (13.6 x 7.5 x 6.3 in); Máximo: 346 x 360 x 280 mm (13.6 x 14.17 x 11 in)
Peso del producto	3,8 kg (8.4 lb)
Características de la garantía	Garantía limitada de un año
Certificado Energy Star	No
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Panel de control	3 luces LED (Atención, Lista, Conexión inalámbrica); 3 botones (Encendida, Cancelar, Conexión inalámbrica)
Descripción de pantalla	LED
Software incluido	La caja no incluye CD. Software disponible para descargar en hp.com o 123.hp.com
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sequoia; Linux
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 8; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.; Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; Requisitos de alimentación: 110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A)
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 15 a 32,5°C; Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 60 °C; Rango de humedad fuera de operación: ; Intervalo de humedad en funcionamiento: De 10 a 80% HR; Gama operativa de humedad recomendada: De 30 a 70% HR

Aprenda más en [hp.com](#)

¹ Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. ² Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y la configuración; pueden requerir la actualización del firmware. ³ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener la funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Los recursos de fax solo se destinan al envío de fax y podrían requerir compra adicional. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁴ Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Está estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener la funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Los recursos de fax solo se destinan al envío de fax y podrían requerir compra adicional. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. ⁷ Medido según la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. ⁸ Medido con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.

