

Especificaciones Técnicas

Medidor de Voltaje y Corriente

Modelo:
EC801

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

Introducción

El EC801 es un módulo ligero y práctico con pantalla LCD que muestra voltaje y corriente al conectarse al final del cableado, esto nos permite verificar la caída de tensión y corriente, es muy práctico ya que puede reemplazar el medidor de puntero (multímetro tradicional) Además con su terminación tipo Jack en hembra y macho solo tendremos que desconectar los plug de nuestro dispositivo para realizar la medición.

Características

- Medidor de corriente y voltaje para cámaras analógicas HD
- Rango de voltaje: 3.6Vcc ~ 15Vcc
- Potencial máximo: 45 W
- Rango de corriente: 0A ~ 3A
- Error de tensión: $\pm 3\%$ en $-10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$; $\pm 5\%$ en $35^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
- Error de corriente: $\pm 5\%$ en $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de almacenamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Conector: DC macho a DC hembra, 5.5 * 2.1 mm
- Entrada: DC hembra
- Salida: DC macho
- Material de la carcasa: plástico ABS
- Fácil operación, ahorre costos y tiempo
- Dimensión (L * W * H): 65 x 38 x 16 mm

Descripción del producto



Imágenes del producto



SYSCOM

Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de
C.V. Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No.
805, Col. Centro C.P. 31000