

Cámara oculta en cargador

Manual de operación

Características:

- Lente HD interconstruido
- Grabación y carga de dispositivos simultanea
- Formato de video AVI, 1920 x 1080
- Puerto USB de transmisión de alta velocidad
- Soporta memoria SD hasta 32GB (Incluye memoria de 8GB)
- Soporta grabación de video y audio

Operación:

1. Modo de grabación continúa.

Retire el panel frontal de su cargador y coloque el interruptor en la letra **L**. Esto configurara su equipo para una grabación continua.

Cuando conecte el dispositivo a la energía, el led rojo y azul prendera en 3 ocasiones, entonces la cámara comenzara a grabar automáticamente, mientras la cámara está grabando, el led está apagado. El video se grabara en lapsos de 5 minutos cada uno.

2. Modo de grabación por movimiento.

Cuando el interruptor este colocado en la letra **M**, el dispositivo estará configurada para grabar por detección de movimiento. Al conectarla a la energía el led rojo y azul destellara 3 ocasiones y después se apagara. La cámara empezara automáticamente a grabar.

3. Sobreescritura de video.

En ambos casos L y M, cuando la memoria este llena, las nuevas grabaciones se estarán sobreescribiendo, eliminando las grabaciones antiguas.

4. Memoria.

Para hacer algún cambio en la memoria, se debe de retirar el panel frontal, retirar la memoria de la ranura y colocar la nueva memoria.

5. Ajuste de hora y fecha.

Para hacer el ajuste de la hora, es necesario modificar un archivo .txt que se encuentra dentro de la memoria interna. El formato debe ser AÑO-MES-DIA HORA: MINUTOS: SEGUNDOS.

El ajuste de la hora debe de realizarse cada vez que queremos hacer alguna grabación.

6. Conexión a la PC

Cuando el dispositivo es conectado a la PC vía USB, este nos permitirá ver los archivos de grabación y de modificación de hora. El led se encenderá para confirmar que hay comunicación entre el dispositivo y la PC.

En caso de que la PC no reconozca la cámara, se recomienda desconectar y volver a conectar para que se restablezca la comunicación.

Para mejores resultados de visualización, es recomendable copiar los archivos de la memoria de la cámara y pasarlos a la PC. Esto podrá evitar retrasos y aumentar la fluidez del video.

Parámetros

- Formato de video AVI
- Codificación de video M-JPEG
- Resolución de video 1920 x 1080P
- 30 imágenes por segundo
- Escala de imagen 16:9
- Soporta detección de Movimiento
- Soporta grabación continua
- Batería interconstruida
- Capacidad 80mah
- Sobreescritura en grabación
- Voltaje de salida 5Vdc
- Soporta memoria de hasta 32gb

SYSCOM®